

1、 用变量 **a** 给出下面的定义。

- 1) 一个有 10 个指针的数组，该指针是指向一个整型数的；
- 2) 一个指向有 10 个整型数数组的指针；
- 3) 一个指向函数的指针，该函数有一个整型参数并返回一个整型数；
- 4) 一个有 10 个指针的数组，该指针指向一个函数，该函数有一个整型参数并返回一个整型数；

标准答案：1) `int * a[10];` 2) `int (*a)[10]`

3) `int (*a)(int);` 4) `int (*a[10])(int)`

2、家庭局域网组网流程。

- 1) 工具材料准备：路由器（5 口），压线钳 水晶头 双绞线（俗称：网线）
- 2) 组网流程：先把网线的几根线按颜色的排列（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）依次排好剪平插进水晶头里面再用压线钳用力的压好，把所有线压好后把网线一头插主机电脑，另一头插在路由器的端口上，**WAN** 口是插主网线的，其他的口就插连接主机的网线，然后路由器通电；打开电脑，启动 **IE** 浏览器输入 **IP** 进入路由器设置页面，**ip** 地址一般是私网地址 **192.168.1.1** 或 **192.168.0.1**，账号和密码都是 **admin**，进入后点击第二项的设置向导依次下一步最好完成（选择时最好就选静态的）有 **wifi** 功能的就设置下密码 。最后，把电脑的 **IP** 都设置为自动获取，组网完成。

3、.组装计算机时有那些注意事项？

- 1) 组装电脑时一定要得防静电，任何一切行为都不为违背这个原则。

2)组装电脑时一定得适度用力，再插拔板卡、拧螺丝的时候不要用力过猛过大，以避免对板卡等造成物理损坏。注意各种大小不同螺丝的区别。

3)安装螺丝时，一定得全部安装，不能偷工减料。

4)主板上螺丝的垫板得放上去，这样可以防静电。

5)不能触摸主板线路板。

6)插板卡以及跳线时不能碰到主板上的小元件。

4.如何进行主机板卡的清洁维护？

首先，细心地用小刷子刷去机箱内部灰尘的同时也要清除各种板卡上面的灰尘；其次，各种板卡严禁在带电的情况下拔出或插入，以免造成板卡损坏；另外，在空档位应该加上金属挡片，即可避免灰尘进入，又可屏蔽电磁辐射。